

Auflistung aller möglichen TAPI Fehlermeldungen

Nachfolgend eine Auflistung aller bekannten TAPI-Fehlermeldungen und der deutschen Fehlertexte, die auf einem aktuellen Windows System ausgegeben werden.

Die Aufzählung wurde auf einem Windows 7 Computer erzeugt.

0x80000001 LINEERR_ALLOCATED	Das Anschlussgerät wird bereits verwendet.
0x80000002 LINEERR_BADDEVICEID	Ungültige Kennung des Anschlussgeräts
0x80000003 LINEERR_BEARERMODEUNAVAILABLE	Der angeforderte Trägermodus steht nicht zur Verfügung.
0x80000005 LINEERR_CALLUNAVAILABLE	Es steht kein Anruf zur Verfügung.
0x80000006 LINEERR_COMPLETIONOVERRUN	Zu viele Funktionsaufrufe nicht bearbeitet
0x80000007 LINEERR_CONFERENCEFULL	Keine weiteren Teilnehmer für Konferenzgespräch möglich.
0x80000008 LINEERR_DIALBILLING	Das Zeichen '\$' wird nicht als Wählparameter unterstützt.
0x80000009 LINEERR_DIALDIALTONE	Das Zeichen 'W' wird nicht als Wählparameter unterstützt.
0x8000000A LINEERR_DIALPROMPT	Das Zeichen '?' wird nicht als Wählparameter unterstützt.
0x8000000B LINEERR_DIALQUIET	Das Zeichen '@' wird nicht als Wählparameter unterstützt.
0x8000000C LINEERR_INCOMPATIBLEAPIVERSION	API-Version ist nicht kompatibel.
0x8000000D LINEERR_INCOMPATIBLEEXTVERSION	Erweiterung ist nicht kompatibel.
0x8000000E LINEERR_INIFILECORRUPT	Die Informationen zur TAPI-Konfiguration sind unbrauchbar.
0x8000000F LINEERR_INUSE	Das Anschlussgerät wird bereits verwendet.
0x80000010 LINEERR_INVALIDADDRESS	Die Rufnummer ist ungültig oder nicht richtig formatiert.
0x80000011 LINEERR_INVALIDADDRESSID	Ungültige Adresskennung
0x80000012 LINEERR_INVALIDADDRESSMODE	Ungültiger Adressmodus
0x80000013 LINEERR_INVALIDADDRESSSTATE	Der Vorgang ist im aktuellen Adresszustand nicht zulässig.
0x80000014 LINEERR_INVALIDAPPHANDLE	Ungültiges Handle für TAPI-Anwendung
0x80000015 LINEERR_INVALIDAPPNAME	Ungültiger Anwendungsname
0x80000016 LINEERR_INVALIDBEARERMODE	Ungültig Trägermodus
0x80000017 LINEERR_INVALIDCALLCOMPLMODE	Ungültiger Anrufbeendigung

Telefonie (TAPI/VoIP)

smodus		
0x80000018	LINEERR_INVALIDCALLHANDLE	Ungültiges Anrufhandle
0x80000019	LINEERR_INVALIDCALLPARAMS	Ungültige LINECALLPARAMS-
Struktur		
0x8000001A	LINEERR_INVALIDCALLPRIVILEGE	Ungültiges Anrufrecht
0x8000001B	LINEERR_INVALIDCALLSELECT	Ungültiger Anrufauswahlpar
ameter		
0x8000001C	LINEERR_INVALIDCALLSTATE	Der Vorgang ist im aktuell
en Anrufstatus nicht zulässig.		
0x8000001D	LINEERR_INVALIDCALLSTATELIST	Ungültige Liste des Anrufs
tatus		
0x8000001E	LINEERR_INVALIDCARD	Ungültige Kennung der Call
ingcard		
0x8000001F	LINEERR_INVALIDCOMPLETIONID	Ungültige Kennung der Anru
fbeendigung		
0x80000020	LINEERR_INVALIDCONFCALLHANDLE	Ungültiges Handle für Konf
ferenzgespräch		
0x80000021	LINEERR_INVALIDCONSULTCALLHANDLE	Ungültiges Handle für Kons
ultationsgespräch		
0x80000022	LINEERR_INVALIDCOUNTRYCODE	Ungültiger Ländercode
0x80000023	LINEERR_INVALIDDEVICECLASS	Ungültige Kennung für Gerä
teklasse		
0x80000024	LINEERR_INVALIDDEVICEHANDLE	Ungültiges Gerätehandle
0x80000025	LINEERR_INVALIDDIALPARAMS	Ungültige Wählparameter
0x80000026	LINEERR_INVALIDDIGITLIST	Ungültige Liste erlaubter
Ziffern		
0x80000027	LINEERR_INVALIDDIGITMODE	Ungültiger Modus für erlau
bte Ziffern		
0x80000028	LINEERR_INVALIDDIGITS	Ungültige Ziffern
0x80000029	LINEERR_INVALEXTVERSION	Ungültige Erweiterungsvers
ion		
0x8000002A	LINEERR_INVALIDGROUPID	Ungültige Kennung für Grup
pengespräch		
0x8000002B	LINEERR_INVALIDLINEHANDLE	Ungültiges Leitungshandle
0x8000002C	LINEERR_INVALIDLINESTATE	Der Vorgang ist im aktuell
en Verbindungszustand nicht zulässig.		
0x8000002D	LINEERR_INVALIDLOCATION	Ungültige Standortkennung
0x8000002E	LINEERR_INVALIDMEDIALIST	Ungültige Medienliste
0x8000002F	LINEERR_INVALIDMEDIAMODE	Ungültig Medienmodus
0x80000030	LINEERR_INVALIDMESSAGEID	Ungültige Nachrichtenkennu
ng		
0x80000032	LINEERR_INVALIDPARAM	Ungültiger Parameter
0x80000033	LINEERR_INVALIDPARKID	Ungültige Wartekennung
0x80000034	LINEERR_INVALIDPARKMODE	Ungültiger Wartemodus
0x80000035	LINEERR_INVALIDPOINTER	Ungültiger Zeiger
0x80000036	LINEERR_INVALIDPRIVSELECT	Ungültige Auswahl für die
Anrufrechte		

Telefonie (TAPI/VoIP)

0x80000037	LINEERR_INVALIDRATE	Ungültige Rate
0x80000038	LINEERR_INVALIDREQUESTMODE	Ungültiger Anforderungsmodus
0x80000039	LINEERR_INVALIDTERMINALID	Ungültige Terminalkennung
0x8000003A	LINEERR_INVALIDTERMINALMODE	Ungültiger Terminalmodus
0x8000003B	LINEERR_INVALIDTIMEOUT	Ungültiger Zeitlimitwert
0x8000003C	LINEERR_INVALIDTONE	Ungültiger Ton
0x8000003D	LINEERR_INVALIDTONELIST	Ungültig Tonliste
0x8000003E	LINEERR_INVALIDTONEMODE	Ungültiger Tonmodus
0x8000003F	LINEERR_INVALIDTRANSFERMODE	Ungültiger Übertragungsmodus
0x80000040	LINEERR_LINEMAPPERFAILED	Kein Gerät entspricht den angegebenen Anforderungen.
0x80000041	LINEERR_NOCONFERENCE	Dieser Anruf ist nicht Teil eines Konferenzgesprächs.
0x80000042	LINEERR_NODEVICE	Das Gerät wurde entfernt, oder die Geräteklasse wurde nicht erkannt.
0x80000043	LINEERR_NODRIVER	Der Dienstanbieter wurde entfernt.
0x80000044	LINEERR_NOMEM	Es ist nicht genügend Speicher verfügbar, um den Vorgang abzuschließen.
0x80000045	LINEERR_NOREQUEST	Keine Telefonieanfragen vom Hilfsprogramm anstehend
0x80000046	LINEERR_NOTOWNER	Die Anwendung besitzt keine Besitzerrechte für den Anruf.
0x80000047	LINEERR_NOTREGISTERED	Die Anwendung ist nicht für das Bearbeiten von Anforderungen registriert.
0x80000048	LINEERR_OPERATIONFAILED	Der Vorgang schlug aus unbekannten Gründen fehl.
0x80000049	LINEERR_OPERATIONUNAVAIL	Der Vorgang wird nicht durch den Dienstanbieter unterstützt.
0x8000004A	LINEERR_RATEUNAVAIL	Die angeforderten Daten stehen nicht zur Verfügung.
0x8000004B	LINEERR_RESOURCEUNAVAIL	Eine zur Erfüllung der Anforderung benötigte Ressource ist nicht verfügbar.
0x8000004C	LINEERR_REQUESTOVERRUN	Die Warteschlange für Anforderungen ist bereits voll.
0x8000004D	LINEERR_STRUCTURETOOSMALL	Die Anwendung konnte nicht genügend Speicher für die minimale Strukturgröße reservieren.
0x8000004E	LINEERR_TARGETNOTFOUND	Die Gesprächsübergabe schlug fehl, da das angegebene Ziel nicht gefunden wurde.
0x8000004F	LINEERR_TARGETSELF	Es existiert kein Ziel mit höherer Priorität für die Gesprächsübergabe.
0x80000050	LINEERR_UNINITIALIZED	Der Telefoniedienst wurde noch nicht initialisiert.
0x80000051	LINEERR_USERUSERINFOTOOBIG	Die Menge an Informationen zur Weiterleitung von Benutzer zu Benutzer überschreitet das erlaubte

Telefonie (TAPI/VoIP)

Maximum. 0x80000052 LINEERR_REINIT eschlossen werden, bevor nicht alle TAPI- Anwendungen "LineShutdown" aufrufen.	Der Vorgang kann nicht abg
0x80000053 LINEERR_ADDRESSBLOCKED diese Nummer anzurufen.	Sie sind nicht berechtigt
0x80000054 LINEERR_BILLINGREJECTED andere Rechnungsinformationen wurden nicht	Die Callingcardnummer oder akzeptiert.
0x80000055 LINEERR_INVALIDFEATURE hes Merkmal	Ungültiges gerätespezifisc
0x80000056 LINEERR_NOMULTIPLEINSTANCE en des gleichen Dienstanbieters erlaubt.	Es sind nicht zwei Instanz
0x80000057 LINEERR_INVALIDAGENTID	Ungültige Agent-ID
0x80000058 LINEERR_INVALIDAGENTGROUP	Ungültige Agentgruppe
0x80000059 LINEERR_INVALIDPASSWORD	Ungültiges Agentkennwort
0x8000005A LINEERR_INVALIDAGENTSTATE	Ungültiger Agentzustand
0x8000005B LINEERR_INVALIDAGENTACTIVITY	Ungültige Agentaktivität
0x8000005C LINEERR_DIALVOICEDETECT als Wählparameter unterstützt.	Das Zeichen ':' wird nicht
0x8000005D LINEERR_USERCANCELLED tzer abgebrochen.	Der Vorgang wurde vom Benu
0x8000005F LINEERR_INVALIDAGENTSESSIONSTATE des Agent	Ungültiger Sitzungsstatus
0x80000060 LINEERR_DISCONNECTED .	Die Leitung wurde getrennt
0x80000061 LINEERR_SERVICE_NOT_RUNNING it dem Telefoniedienst hergestellt werden.	Es kann keine Verbindung m

Eindeutige ID: #1316

Verfasser: Martin Richter [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2013-07-26 08:52